



ZESKANUJ MNIE

Dexxo Smart 1000 io

Liczba wariantów: 3

Najbardziej wydajny napęd do standardowych instalacji

Łatwa instalacja

- Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sek.
- Dedykowany przycisk "Prog" do programowania nadajnika.
- Dedykowany przycisk "Set" do ustawień.
- Wysuwane kolorowe listwy zaciskowe.
- Odwracanie kierunku obrotów bez zmiany okablowania.

Łatwe programowanie i łatwa diagnostyka

- Set&Go: przyrząd uruchomieniowy do instalacji io.
- Serve-e-Go: zdalna konserwacja i narzędzie diagnostyczne.

Pełna kontrola parametrów napędów elektrycznych dla dokładnego, płynnego i bezpiecznego działania

- Technologia enkodera.
- Regulowana prędkość, strefa zwolnienia / strefa łagodnego zatrzymania oraz czułość detekcji przeszkód.
- W pełni kompatybilny z bramami segmentowymi bocznymi.

Rozszerzone możliwości oświetleniowe

- Synchronizowane z obsługą bramy garażowej i oddzielnie sterowane za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, TaHoma® switch.(wbudowane oświetlenie wewnętrzne LED, oświetlenie zewnętrzne.)

Wszechstronna kompatybilność akcesoriów i zabezpieczeń

- Dwuprzewodowe wejście sterujące: otwieranie całkowite.
- Kompatybilność z wideodomofonem.
- Fotokomórki: kompatybilność ze standardowymi 4-żyłowymi modelami lub modelami 2 żyłowymi Somfy.
- Pomarańczowa lampa ostrzegawcza.
- Zestaw do drzwi przejściowych.

TaHoma® switch: łatwe zdalne sterowanie urządzeniami przez internet

- Sprawdź w dowolnym miejscu i czasie, że dom jest bezpieczny.
- Zarządzaj dostawami z dala od domu.

- Jednym kliknięciem przygotuj dom na swój powrót.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- *Napęd Dexxo Smart 1000 io (1 szt.)*
- *Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy (2 szt.)*
- *Akumulator awaryjny (tylko w zestawie 1241569)*

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-230 V - 50-60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania (maks.)	≤ 5 W
Siła pociągowa – wartość szczytowa	1000 N
Maks. prędkość	10 cm/s
Stopień ochrony	IP 20
Warunki pracy	-20°C / +60°C
Częstotliwość radiowa io	868 - 870 MHz
Oświetlenie zintegrowane	24 V / 21 W (w zestawie) - BA15s - gniazdo
Zasilanie wyjściowe 24 V	24 V – DC / maks. 400 mA
Pełna kompatybilność z bramą segmentową boczną	Odwracalny kierunek obrotów napędu w celu dostosowania do dowolnego typu bramy. Przejście dla pieszych 1,20 m (Możliwość regulacji tylko za pomocą przyrządu Set&Go)
Przewodowe wejście diagnostyki	Wskaźnik stanu w czasie rzeczywistym wejścia przewodowego akcesoriów

Warianty produktu

Kod zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1241568	1241568	Dexxo Smart 1000 io
1241570	1241570	Dexxo Smart 1000 io paleta (30 szt.)

Kod zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1241569	1241569	Dexxo Smart 1000 io z akumulatorem awaryjnym