



ZESKANUJ MNIE

V350 Connect Rts

Kod produktu: **1871229**

Wideodomofon connected pozwoli ci witać gości oraz zdalnie sterować bramą i furtką, niezależnie od tego, gdzie jesteś! Z poziomu aplikacji mobilnej "Somfy Protect" możesz odbierać nadchodzące połączenia, sprawdzać połączenia nieodebrane oraz monitorować historię wszystkich wizyt.

1. Bezpiecznie kontroluj kto ma dostęp do twojego domu, niezależnie od tego gdzie jesteś.

Skończ z czekaniem w domu na kuriera, wpuść sprzątaczkę będąc poza domem, sprawdź czy listonosz rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Dostaniesz powiadomienie o każdej wizycie, a następnie mając zdalny dostęp do obrazu z kamery oraz dwukierunkowej komunikacji, zdecydujesz czy otworzyć furtkę lub bramę.

Jeśli nie zdążysz odpowiedzieć na połączenie, zapisane zostanie nagranie wideo całego zajścia, dostępne do pobrania z poziomu smartfona. Nie musisz już wracać do domu, aby dowiedzieć się kto dzwonił domofonem.

W dowolnym momencie sprawdź historię wizyt, za pomocą aplikacji Somfy Protect lub monitora wewnętrznego wideodomofonu (zdjęcia są zapisywane w pamięci monitra, można wyeksportować je na kartę micro-SD (karta zawarta w zestawie)).

2. Prosty proces instalacji!

Wideodomofon V350 Connect RTS został zaprojektowany z myślą o prostym procesie instalacji oraz intuicyjnym codziennym użytkowaniu.

Dwu przewodowe połączenie między monitorem wewnętrznym a stacją zewnętrzną ułatwia instalację

Sterowany za pomocą aplikacji Somfy Protect, cenionej przez użytkowników za wygodę w codziennym użytku.

Dotykowy ekran z możliwością dostosowania interfejsu do swoich preferencji.

7 różnych dzwonek (jeden dostępny do edycji)

Możliwość pobrania zdjęć przegapionych gości na zawartą w zestawie kartę micro-SD

Stacja zewnętrzna jest kompatybilna z wąskimi słupkami

Szeroki kąt kamery (H: 102° / V: 65°)

Kamera posiada tryb nocny

3. Ciesz się zaletami ekosystemu Somfy, zyskaj komfort oraz bezpieczeństwo

Wideodomofon V350 Connect jest sterowany za pomocą aplikacji Somfy Protect, używanej przez tysiące użytkowników

do sterowania domowymi systemami alarmowymi oraz kamerami bezpieczeństwa.

Posiadasz centrale TaHoma? Nie musisz się przełączać między dwiema aplikacjami, po połączniu aplikacji uzyskasz dostęp do wyzwalania scenariuszy TaHoma z aplikacji Somfy Protect.

Dzięki wbudowanemu w monitor wewnętrzny, przekaźnikowi radiowemu RTS, masz możliwość sterowania 5 urządzeniami lub grupami urządzeń, bezpośrednio za pomocą monitora.

Dane techniczne monitora wewnętrznego

Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	7 ; 17 cm
Wymiary (bez Modułu Łączności)	221 × 175 × 24 mm
Rozdzielczość wyświetlacza	800 × 480 pikseli
Pamięć	"wewnętrzna (100 zdjęć)"
Przyciski dotykowe / Ekrany dotykowe	przyciski dotykowe
5 kanałowy nadajnik radiowy (zasięg)	tak (200 m)
Częstotliwość radiowa	RTS 433.42 MHz
Ilość dostępnych do wyboru dzwonków	7
Format spersonalizowanego dzwonka	Brak
Maksymalna ilość monitorów wewnętrznych	1

Dane techniczne panelu zewnętrznego

Wymiary	77 × 151 × 45 mm
Ilość obsługiwanych mieszkań/domów	1
Otwieranie bramy/furtki	Tak
Nocny tryb kamery przez podczerwień	Tak
Zewnętrzny czujnik temperatury	Nie
Czytnik kart ID	Nie
Kąt widzenia kamery:	H: 102° / V: 65°
Maks. Odległość od monitora wew.	120 m
Maks. Ilość paneli zewnętrznych	1

