



Sterownik io Do Zamka Gu (Gretsch-Unitas)

Kod produktu: **1841211**

Interfejs radiowy io z dwoma bezpotencjałowymi wyjściami i wejściami do sterowania zamkami drzwiowymi i napędami z bezpotencjałowymi wejściami sterującymi.

Zalety produktu

- Interfejs do integracji rozwiązań napędowych z systemami TaHoma® Premium i Connexoon oraz do sterowania za pomocą nadajników radiowych io.
- Sterowanie i monitorowanie rozwiązań napędowych bezpotencjałowymi wejściami sterującymi i bezpotencjałowymi wyjściami do monitorowania statusu.
- Kontrola statusu „zamknięty” i „zablokowany” przy użyciu opcjonalnych styków.
- Konfigurowalny za pomocą przełącznika DIP.
- Możliwość wyboru pomiędzy czasem trwania impulsu 1 lub 3 milisekund.
- Kompatybilny z zamkami drzwiowymi GU SECURY automatic z zestykiem rozwiernym A, napędami drzwi podnosząco-przesuwanych GU HS Master i HS Master CONCEALED, napędami okien przechylnych GU Eltral.



ZESKANUJ MNIE

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849519186

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.114
-----------	-------

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	8,1
Szerokość [cm]	8,1
Głębokość [cm]	4,5

Dane techniczne

Napięcie zasilania	8-24 V DC
Temperatura pracy	od 0° C do +50° C
Warunki otoczenia	suche pomieszczenia
Stopień ochrony	IP 30
Częstotliwość radiowa	868-870 MHz, szyfrowanie 128-bitowe AES