



Odbiornik Radiowy Do Sterowania Oświetleniem (Podtynkowy)

Kod produktu: **1810165**

Odbiornik radiowy do sterowania lampami oświetleniowymi za pomocą nadajnika radiowego. Przeznaczony do montażu podtynkowego wewnątrz budynków. Zastosowanie lampy żarowe 230 V, lampy halogenowe 230 V, 12 V lampy halogenowe z odpowiednim transformatorem, fontanny.



Zalety produktu

- Wygodne sterowanie oświetleniem dzięki nadajnikowi RTS: przycisk GÓRA służący do włączania, przycisk DÓŁ służący do wyłączania.
- Kompaktowa budowa umożliwia łatwy montaż w puszcze podtynkowej.
- Moc przyłączeniowa do 500 W.
- Łatwe podłączenie dzięki zaciskom połączeniowym.
- Miejsce sterowania nie wymaga okablowania.
- Montaż natynkowy z osprzętem – nr ref. 9 700 195.
- Maskownica natynkowa Jung CD 500 alpejska biel.
- Przycisk do ręcznej obsługi w trybie sekwencyjnym.
- Łatwe programowanie dzięki jednemu przyciskowi sterownika.
- Proste programowanie nadajnika dzięki przyciskowi Prog na odbiorniku.
- Możliwość zaprogramowania maks. 12 nadajników.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849525521

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.149
-----------	-------

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	8
Szerokość [cm]	8
Głębokość [cm]	4,5

Dane techniczne

Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Temperatura pracy	od +5° C do + 40° C
Warunki otoczenia	suche pomieszczenia
Stopień ochrony	IP 30
Bezpiecznik	3,15 A
Moc przyłączeniowa	maks. 500 W
Podtrzymanie przekaźnika	ciągłe
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz