




Sunea 60 io Vvf

Liczba wariantów: **4**



ZESKANUJ MNIE

Interaktywny system napędów radiowych do markiz i screenów z detekcją przeszkód i z opatentowaną zintegrowaną anteną radiową. Sunea 50/60 io może być stosowana do markiz z ramionami przegubowymi, screenów (ustawianie położeń krańcowych przy pomocy nadajnika i/lub pilota Somfy io) i markiz kasetowych. W przypadku markiz kasetowych górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego. Niezależnie od zmiany długości materiału markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta. Proces zamykania można optymalnie przystosować do typu markizy. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Pozycję komfortową można ustawić w prosty i szybki sposób. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota. Funkcja AutoScan pozwala na komunikację z konkretnym napędem io. Istnieje możliwość nadania indywidualnej nazwy każdemu napędowi. Nazwa napędu znajdzie się na wyświetlaczu sterownika i będzie łatwa do odnalezienia.

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	74
Średnica [cm]	6,3
Waga (Sunea 60 io 70/17 VVF 5 m) [kg]	4,5
Waga (Sunea 60 io 85/17 VVF 5 m) [kg]	4,7
Waga (Sunea 60 io 100/17 VVF 5 m) [kg]	4,82
Waga (Sunea 60 io 120/17 VVF 5 m) [kg]	5,03

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	205-255 V AC

Liczba żył w przewodzie	3
Przekrój żył	0,75 mm ²
Powtarzalność	< ± 5°
System ochrony	IP 44
Częstotliwość radiowa	868-870 Mhz
Antena	zintegrowana

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W	Długość przewodu [m]
1182208	1182208	70	17	734	350	5
1183167	1183167	85	17	734	400	5
1184102	1184102	100	12	734	350	5
1184111	1184111	120	12	734	400	3