

**ZESKANUJ MNIE**

Smoove 1 A/M io (Bez Ramki)

Liczba wariantów: 3

Ręczne sterowanie napędem radiowym io / odbiornikiem radiowym io lub jednocześnie sterowanie drogą radiową wieloma napędami radiowymi io / odbiornikami radiowymi io. 1-kanalowy radiowy nadajnik naścienny z regulacją prędkości do napędów RS100.

Zalety produktu

- Innowacyjne sterowanie: podnoszenie / opuszczanie / stop za pomocą przycisków dotykowych.
- Przełącznik do regulacji prędkości: wolna / normalna (do napędów RS100).
- Pasuje do popularnych programów łączników ze względu na ramkę adaptera o wymiarach 50 x 50 mm producentów łączników.
- Duża liczba możliwych konfiguracji z ramką Somfy Smoove.
- Możliwość sterowania indywidualnego lub grupowego.
- Przycisk „GÓRA” do otwierania rolety, zamykania markizy lub włączania oświetlenia.
- Przycisk „my” do zatrzymywania lub aktywowania pozycji komfortowej.
- Przycisk „DÓŁ” do zamykania rolety, otwierania markizy lub wyłączenia oświetlenia.
- Przycisk do programowania z tyłu modułu.
- Płytką mocującą do łatwego i elastycznego montażu naściennego, puszka podtynkowa nie jest wymagana.
- Dioda LED, informująca o statusie nadawania.
- Bezprzewodowy i zasilany bateryjnie, dzięki czemu wymaga minimalnych nakładów związanych z instalacją, ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5
Szerokość [cm]	5
Głębokość [cm]	1
Waga [kg]	0,024

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868.95 MHz
Typ baterii	CR 2430

Napięcie	3 V
Stopień ochrony	IP 30
Temperatura pracy	0°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
1811013	1811013	Pure Shine
1811015	1811015	Black Shine
1811014	1811014	Silver Shine