



ZESKANUJ MNIE

Smoove Rs100 io

Liczba wariantów: 4

Ręczne sterowanie napędem radiowym io / odbiornikiem radiowym io lub jednocześnie sterowanie drogą radiową wieloma napędami radiowymi io / odbiornikami radiowymi io.

1-kanalowy radiowy nadajnik naścienny z regulacją prędkości do napędów RS100.

Zalety produktu:

- Innowacyjne sterowanie: podnoszenie / opuszczanie / stop za pomocą przycisków dotykowych.
- Przełącznik do regulacji prędkości: wolna / normalna (do napędów RS100).
- Pasuje do popularnych programów łączników ze względu na ramkę adaptera o wymiarach 50 x 50 mm producentów łączników.
- Duża liczba możliwych konfiguracji z ramką Somfy Smoove.
- Możliwość sterowania indywidualnego lub grupowego.
- Przycisk „GÓRA” do otwierania rolety, zamykania markizy lub włączania oświetlenia.
- Przycisk „my” do zatrzymywania lub aktywowania pozycji komfortowej.
- Przycisk „DÓŁ” do zamykania rolety, otwierania markizy lub wyłączania oświetlenia.
- Przycisk do programowania z tyłu modułu.
- Płytką mocującą do łatwego i elastycznego montażu naściennego, puszka podtynkowa nie jest wymagana.
- Dioda LED, informująca o statusie nadawania
- Bezprzewodowy i zasilany bateryjnie, dzięki czemu wymaga minimalnych nakładów związanych z instalacją, ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5
Szerokość [cm]	5
Głębokość [cm]	1
Waga [kg]	0,024

Dane techniczne

Dane techniczne	IP 30
Napięcie	3 V
Typ baterii	CR 2430
Częstotliwość radiowa	868,95 MHzR
Antena	zintegrowana
Temperatura przechowywania	od -30°C do +70°C
Temperatura pracy	od 0°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor	Ramka
1811315	1811315	Pure Shine	bez ramki
1811316	1811316	Black Shine	bez ramki
1811317	1811317	Silver Shine	bez ramki
1811616	1811616	Pure Shine	z ramką