



ZESKANUJ MNIE

Rollixo Optimo Rts

Liczba wariantów: 2

Odbiornik Rollixo Optimo RTS jest przeznaczony do sterowania w obiektach mieszkaniowych napędem rolowanej bramy garażowej - Somfy RDO CSI. Zalecane jest stosowanie tego odbiornika z napędem do bram o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: szerokość 6 m, wysokość 4 m. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami, brama rolowana musi być wyposażona w dolną listwę bezpieczeństwa (optyczną lub rezystancyjną - 8,2 k Ω lub 1,2 k Ω) oraz hamulec bezpieczeństwa przed opadaniem pancerza.

Odbiornik cechuje się prostą i szybką instalacją:

- uchwyt montażowy w zestawie,
- różnokolorowe oznaczenie zacisków sekcji wejść przewodowych,
- oddzielone strefy obszarów napięć 230 V i 24 V,
- łatwe programowanie, tylko 4 parametry do ustawienia.

W przypadku podłączenia przełącznika kluczykowego pod zaciski 20-21 i wystąpienia awarii urządzeń bezpieczeństwa (dolna listwa bezpieczeństwa, hamulec bezpieczeństwa, zestaw fotokomórek) jest możliwość manualnego sterowania bramą w trybie Dead-man po upływie 3 minut od wystąpienia awarii.

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	18,7
Szerokość [cm]	20,8
Głębokość [cm]	7,2

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Ilość kanałów	4
Klasa izolacji	I

Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	od -20°C do +60°C
Moc żarówki	500 W
Napięcie żarówki	230 V
Zużycie energii podczas pracy	1100 W
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	220-230 V AC - 50/60 Hz

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Przewód
1870305	1870305	brak przewodu
1870503	1870503	z przewodem