



ZESKANUJ MNIE

Rollixo Smart io

Liczba wariantów: 3

Odbiornik Rollixo Optimo RTS jest przeznaczony do sterowania w obiektach mieszkaniowych napędem rolowanej bramy garażowej - Somfy RDO CSI. Zalecane jest stosowanie tego odbiornika z napędem do bram o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: szerokość 6 m, wysokość 4 m. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami, brama rolowana musi być wyposażona w dolną listwę bezpieczeństwa (optyczną lub rezystancyjną - 8,2 k Ω lub 1,2 k Ω) oraz hamulec bezpieczeństwa przed opadaniem pancerza. W przypadku podłączenia przetwornika kluczykowego pod zaciski 20-21 i wystąpienia awarii urządzeń bezpieczeństwa (dolna listwa bezpieczeństwa, hamulec bezpieczeństwa, zestaw fotokomórek) jest możliwość manualnego sterowania bramą w trybie Dead-man po upływie 3 minut od wystąpienia awarii.

Zalety produktu

- Łatwe programowanie,
- moc wyjściowa 1100 W - jeden odbiornik do całej gamy napędów jednofazowych,
- odłączalne, różnokolorowe bloki zaciskowe terminala dla napędu, dolnej listwy bezpieczeństwa i hamulca bezpieczeństwa,
- tylko 4 parametry do ustawienia: tryb działania, wyjście pomocnicze (lampa ostrzegawcza), wejście przewodowej dolnej listwy bezpieczeństwa oraz wejście zestawu fotokomórek,
- diody LED informujące o statusie pracy odbiornika i współpracujących urządzeń,
- łatwy i szybki montaż,
- możliwość manualnego sterowania bramą w trybie Dead-man,
- obowiązkowa dolna listwa bezpieczeństwa i hamulec bezpieczeństwa
- zdalne sterowanie przy pomocy smartfona

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	20,8
Szerokość [cm]	18,7

Głębokość [cm]	7,2
----------------	-----

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-230 VAC - 50/60 Hz
Moc maksymalna napędu	1100 W - 230 VAC
Bezpiecznik napędu	5 AT - 250 V
Warunki klimatyczne eksploatacji	- 20° C / + 60° C - IP 44
Częstotliwość radiowa	868 - 870 MHz, < 25 mW
Liczba kanałów możliwych do zaprogramowania	Jednokierunkowe elementy sterujące przy sterowaniu pełnym ot
Izolacja elektryczna	Klasa I
Interfejs programujący	4 przyciski - 10 kontrolerek
Wyjście zasilania akcesoriów	24 VDC - 200 mA
Wyjście listwy czujnikowej	Optyczna sterowana przewodowo lub opornikowa sterowana przew

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	zawartość
1870306	1870306	bez przewodu FR/EN/DE/PL
1870506	1870506	z przewodem INT
1870656	1870656	z przewodem i dwoma pilotami Keygo io