



ZESKANUJ MNIE

Orea 60 Rts Vvf 3 M

Liczba wariantów: 3

Skonstruowany specjalnie do markiz kasetowych system napędów radiowych, z opatentowaną zintegrowaną anteną radiową. Innowacyjna funkcja soft close: górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego. Niezależnie od zmiany długości materiału markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta. Możliwość ustawienia dolnej pozycji krańcowej i kierunku obrotu napędu za pomocą nadajnika RTS. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej osłony przeciwsłonecznej. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS, Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS i Eolis 3D WireFree RTS.

Waga i wymiary produktu

Długość (Orea 60 RTS 55/17 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Orea 60 RTS 85/17 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Orea 60 RTS 120/12 VVF 3 m) [cm]	74
Średnica [cm]	6,3
Waga (Orea 60 RTS 55/17 VVF 3 m) [kg]	4,18
Waga (Orea 60 RTS 85/17 VVF 3 m) [kg]	4,70
Waga (Orea 60 RTS 120/12 VVF 3 m) [kg]	5,03

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V AC
--------------------	----------

Częstotliwość	50 Hz
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zużycie energii podczas pracy	270 W
Minimalne napięcie	207 V
Maksymalna wartość napięcia	253 V
Antena	zintegrowana

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1181068	1181068	55	17	734	290
1183057	1183057	85	17	734	400
1184063	1184063	120	12	734	400