

Altus 60 Rts Vvf 3 M

Liczba wariantów: 4



ZESKANUJ MNIE

System napędów radiowych skonstruowany do markiz i rolet. Regulacje położenia krańcowych wykonywane za pomocą nadajników i/lub pilotów. Niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu podczas regulacji i programowania. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS (Słońce/Wiatr), Soliris Sensor RTS z opcją czujnika deszczu (Słońce/ Wiatr/Deszcz), Sunis WireFree RTS (Słońce), Eolis Sensor RTS (Wiatr) i Eolis 3D WireFree RTS (Wiatr). Automatyka ochrony przeciwsłonecznej może zostać włączona lub wyłączona za pomocą Telis Soliris RTS

Wymiary i waga produktu

Długość (Altus 60 RTS 70/17 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Altus 60 RTS 85/17 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Altus 60 RTS 100/12 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Altus 60 RTS 120/12 VVF 3 m) [cm]	74
Średnica [cm]	6,3
Waga (Altus 60 RTS 70/17 VVF 3 m) [kg]	4,5
Waga (Altus 60 RTS 85/17 VVF 3 m) [kg]	4,7
Waga (Altus 60 RTS 100/12 VVF 3 m) [kg]	4,82
Waga (Altus 60 RTS 120/12 VVF 3 m) [kg]	5,03

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V 50 Hz
--------------------	-------------

Tolerancja napięcia zasilania	207 - 253 V AC
Liczba żył w przewodzie	3
Przekrój żyły	0,75 mm ²
Powtarzalność	< ± 3°
System ochrony	IP 44
Antena	zintegrowana
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Temperatura pracy - normalne użytkowanie	-10°C do +40°C
Temperatura pracy - sporadyczne użytkowanie	-20°C do +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1163103	1163103	70	17	717	350
1165102	1165102	85	17	717	400
1166047	1166047	100	12	717	350
1167038	1167038	120	12	717	400