



ZESKANUJ MNIE

J4 Wt 0,5 M Pass

Liczba wariantów: 3

Napęd J4 WT jest odnoszącym największe sukcesy na rynku elektronicznym napędem do żaluzji fasadowych, przeznaczonym zarówno do wyposażenia oryginalnego, jak i do modernizacji. Napęd charakteryzuje się następującymi zaletami:

- jest już dostarczany w dolnym położeniu krańcowym. Górne położenie krańcowe jest osiągane za pomocą czujnika przełączania lub po 120 (z maks. 200) obrotach wału napędowego.
- Nieskomplikowana i bezpieczna zdalna regulacja położeń krańcowych przy użyciu przewodu do regulacji lub za pomocą odbiornika radiowego Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS lub odbiornika radiowego EVB Slim Receiver Variation io.
- Brak konieczności utrzymywania odległości minimalnej przy regulacji położeń krańcowych, brak konieczności wciskania przycisków na napędzie.
- Magnetyczny czujnik przełączania 2D nadzoruje oba kierunki ruchu i jest zdejmowalny. - Magnetyczny czujnik przełączania 2D nadzoruje oba kierunki ruchu i jest zdejmowalny.
- Łączenie równoległe, wykrywanie blokady oraz pozostałe funkcje na stronach 199 i 200.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5,8
Szerokość [cm]	5,5
Długość (J406 6/24 WT 0,5 m PASS) [cm]	22,2
Długość (J406 10/24 WT 0,5 m PASS) [cm]	23,7
Długość (J406 18/24 WT 0,5 m PASS) [cm]	25,7
Waga (J406 6/24 WT 0,5 m PASS) [kg]	1,5
Waga (J406 10/24 WT 0,5 m PASS) [kg]	1,7
Waga (J406 18/24 WT 0,5 m PASS) [kg]	2,2

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania 50Hz	195,5V- 255 V
Tolerancje częstotliwości	47Hz -52Hz
Liczba żył w przewodzie	3 + uziemienie
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Ochrona przed porażeniem prądem	Klasa I
Maksymalna pojemność LSU	200 obrotów
Powtarzalność	± 5°
Stopień ochrony	IP 54
Moc w trybie Standby	< 0,5 W
Zakres temeperatury pracy - normalne użytkowanie	20°C do +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1210340	1210340	6	24	254	95
1210341	1210341	10	24	269	110
1210343	1210343	18	24	289	155