




J4 Rts

Liczba wariantów: 3

Napęd elektroniczny J4 RTS ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym RTS oraz z wtykiem STAS3.



ZESKANUJ MNIE

- Kompaktowy napęd 230 V do montażu w szynie górnej z odbiornikiem radiowym RTS.
- Przewód z wtyczką typu STAS3 (Pass-S).
- Mocowanie za pomocą typowych uchwytów klamrowych do szyny górnej.
- Idealny, zarówno do nowych jak i istniejących żaluzji fasadowych.
- Najkrótszy napęd na rynku ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym.
- Bez przetłączników wymagających okablowania.
- Szybki montaż większej ilości produktów w krótszym czasie.
- Zdalna regulacja położenia krańcowych, zmiana kierunku obrotów, zdejmowany czujnik przetłączania 2 D z monitoringiem (grzybek) oraz wykrywanie blokowania.
- J4 RTS umożliwia zapis pozycji komfortowej „my” dla np. średniej wysokości. Możemy sterować żaluzję do tej pozycji w dowolnym czasie.
- Opisy funkcji oraz dane techniczne zostały przedstawione na stronach 199 i 200.

Wymiary i waga produktu

Długość (J406 6/24 RTS) [cm]	22,2
Długość (J406 10/24 RTS) [cm]	23,7
Długość (J406 18/24 RTS) [cm]	25,7
Szerokość [cm]	5,5
Wysokość [cm]	5,8
Waga (J406 6/24 RTS) [kg]	1,5
Waga (J406 10/24 RTS) [kg]	1,7
Waga (J406 18/24 RTS) [kg]	2,2

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50 Hz
Tolerancje zasilania	207 - 253 V
Klasa ochrony	I

Stopień ochrony	IP 54
-----------------	-------

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min	Przewód przyłączeniowy czarny z wtykiem	Zamontowany adapter pręta do systemu	L1 w mm	Zamocowanie napędu	Moc w W
1210378	1210378	6	24	0,5 m + STAS3	14 mm z wpustem (9 014 321)	295	2x 9 000 990 lub 9 014 216 osobno L2 min	95
1210379	1210379	10	24	0,5 m + STAS3	14 mm z wpustem (9 014 321)	312	2x 9 000 990 lub 9 014 216 osobno L2 min	110
1210380	1210380	18	24	0,5 m + STAS3	14 mm z wpustem (9 014 321)	342	2x 9 000 990 osobno	155