




Centralis Uno Rts Vb

Kod produktu: **1810219**

Przełącznik ręczny ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym. Po zamontowaniu sterownika radiowego można sterować napędem za pomocą przycisków znajdujących się na tym sterowniku lub za pomocą innego nadajnika RTS Centralis Uno RTS: do rolet Centralis Uno RTS VB: do markiz/żaluzji

Zalety produktu

- Możliwość zdalnego sterowania drogą radiową.
- Możliwość włączania lub wyłączania centralnego sterowania przy pomocy przełącznika suwakowego.
- Obsługa pojedynczego urządzenia możliwa dzięki przyciskom GÓRA, DÓŁ, STOP.
- Indywidualne ustawianie dwóch pozycji komfortowych (Centralis Uno RTS).
- Prosty i szybki montaż dzięki odpowiedniej konstrukcji.
- Możliwość zaprogramowania maksymalnie trzech czujników: Centralis Uno RTS: możliwa jedynie automatyka słoneczna, Centralis Uno RTS VB: możliwa automatyka wiatrowo - słoneczna.
- Kompatybilny ze sterownikami radiowymi Somfy.



ZESKANUJ MNIE

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849525743

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.167
-----------	-------

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	8
Szerokość [cm]	8
Głębokość [cm]	5

Dane techniczne

Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Temperatura pracy	od 0° C do + 40° C
Warunki otoczenia	suche pomieszczenia
Stopień ochrony	IP 40
Klasa ochronności	II
Obciążalność styków przekaźnika	$\cos > 0,8/3 \text{ A}/230 \text{ V}/50 \text{ Hz}$
Czas podtrzymania przekaźnika	ok. 3 min.