


Situlo 1 Soliris Rts Pure li Ee

Kod produktu: **1870435**




Situlo 1 RTS Soliris został zaprojektowany do sterowanie 1 urządzeniem lub 1 grupą urządzeń w technologii RTS. Pilot Situlo 1 RTS SOLIRIS posiada możliwość zarządzania funkcją słoneczną.

- Przycisk My pozwala na zdefiniowanie pozycji komfortowej urządzenia.
- Funkcja Góra/Otwieranie realizowana przez przycisk "Góra" - Funkcja Stop realizowana przez przycisk "Stop/My"
- Funkcja Dół/Zamykanie realizowana przez przycisk "Dół"
- Włączanie lub wyłączanie funkcji słonecznej realizowane jest przez przycisk wyboru grupy

Przy każdym naciśnięciu przycisku nadajnik emituje sygnały radiowe, dioda (diody) LED na pilocie świeci (świecą) gdy przycisk jest wciśnięty (emisja sygnału trwa maksymalnie 10s)

Przycisk programowania znajduje się z tyłu nadajnika i pozwala zapamiętać jego adres w jednym lub kilku odbiornikach. Jest to proces parowania.



ZESKANUJ MNIE

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849574321

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.081
-----------	-------

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	14
Szerokość [cm]	2
Głębokość [cm]	4,5
Waga [kg]	0,046

Dane techniczne

Napięcie baterii	3V
Częstotliwość radiowa	433.42MHz
Moc radiowa	-8 dBm do +1dBm PAR
Temperatura pracy	-20°C / +60°C
Temperatura magazynowania	0°C / +48°C