



Sunis Wirefree Rts Radiowy Czujnik Słoneczny

Kod produktu: **9013075**



- Autonomiczny czujnik słoneczny do urządzeń technik osłonowych (markiz, screenów, żaluzji, rolet) montowanych na fasadach budynków.
- Kompatybilny z napędami do markiz i screenów (OREA RTS, SUNECS RTS, ALTUS RTS, LT CS RTS); odbiornikami uniwersalnymi RTS; napędami do rolet (OXIMO RTS); jak również z CENTRALIS UNO RTS.
- Prosty, szybki i wygodny montaż za pomocą dwóch wkrętów dzięki oddzielnemu wieszakowi ściennemu. • Średnica 100 mm.
- Bezprzewodowy, zasilany energią słoneczną poprzez ogniwa fotowoltaiczne. W 100% niezależny od elektrycznej sieci zasilającej. Nie wymaga okablowania: brak przewodu łączącego napęd z czujnikiem oraz zasilającego.

UWAGA: użytkowanie wyłącznie przy pomocy pilota automatyki słonecznej (Soliris).

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849130756

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.193
-----------	-------

Wymiary produktu

Średnica [cm]	10
Głębokość min [cm]	2,4
Głębokość max [cm]	4,8

Dane techniczne

Zasilanie	ogniwa słoneczne
Magazynowanie energii	kondensatory
Temperatura pracy	od -30° C do + 60° C
Stopień ochrony	IP 44
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zakres ustawień natężenia światła	5-55 kLux