



ZESKANUJ MNIE

Chronis io - Programator Czasowy Tygodniowy

Kod produktu: **1805228**

Chronis io to bezprzewodowy sterownik ścienny z programowaniem czasowym, który pozwala na równoczesne ręczne lub automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami io-homecontrol®, takimi jak żaluzje, rolety, oświetlenie, okna dachowe itp. Sterownik Chronis io może być używany na 3 sposoby: w trybie ręcznym, w trybie automatycznym lub w trybie symulacji obecności. Tryb ręczny pozwala na wysyłanie poleceń do jednego lub kilku urządzeń domowych i wyłącza wysyłanie zaprogramowanych poleceń automatycznych. Tryb automatyczny umożliwia automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami po utworzeniu programów tygodniowego i dziennego nazwanych poleceniami automatycznymi. Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować maksymalnie 4 polecenia automatyczne. Tryb symulacji obecności umożliwia automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami, zmieniając w sposób losowy (od 1 do 30 min) opóźnienie czasu wykonania poleceń automatycznych. Ten tryb jest szczególnie zalecany w przypadku dłuższej nieobecności w domu, do symulacji obecności domowników. Jest możliwość ustawienia trybu sterowania lamelami żaluzji. Ustawione godziny sterowania urządzeniami są bezpiecznie przechowane podczas wymiany baterii.

Zalety produktu

- Cztery czasy działania w ciągu doby (2 x podnoszenie, 2 x opuszczanie)
- Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie
- Tryb dzienny i tygodniowy
- Dostępny tryb pracy w trybie symulowania obecności z losową zmianą ustawionego czasu działania
- Dostępny tryb pracy Cosmic, w powiązaniu z godzinami wschodu i zachodu słońca
- Możliwość ustawienia trybu żaluzji
- Prosty montaż w dołączonym uchwycie ściennym
- Duży wyświetlacz z jasnoniebieskim podświetleniem, zapewniający maksymalną czytelność.
- Bezpośredni dostęp do przełączania trybu; zmienia czasy otwierania i zamykania w zakresie od 0 do 30 minut. (Tryb ON: radiowy programator czasowy jest aktywny, Tryb OFF: ręczne sterowanie produktami, Tryb

- bezpiecznego przełączania urlopowego: automatycznie)
- Nowa funkcja Copy-Paste (umożliwiająca wygodne przeniesienie czasów z jednego dnia na pozostałe). Wskaźnik rozładowanej baterii i nieograniczone czasowo podtrzymywanie zapisanych czasów przełączania również w przypadku wymiany baterii.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Chronis io (1 szt.)
- Uchwyt naścienny (1 szt.)
- Baterie AAA (LR03) (1 szt.)

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849502492

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.475
-----------	-------

Wymiary i waga produktu:

Szerokość [cm]	12
Wysokość [cm]	8
Głębokość [cm]	2,1
Waga [kg]	0,145

Dane techniczne

Napięcie zasilania	2 x 1,5 V DC (bateria typu Micro/AAA)
Temperatura pracy	od 0° C do +60° C
Stopień ochrony	IP 20
klasa ochronności	III

Częstotliwość nadawania	868,95 MHz, io-homecontrol®
Zasięg radiowy	20 m przez dwie ściany żelbetonowe