



Smoove Origin io (Z Ramką Pure)

Kod produktu: **1811066**

Nadajnik radiowy do sterowania jednym lub kilkoma napędami. Możliwe sterowanie indywidualne, grupowe oraz centralne.

Zalety produktu

- Obsługa poprzez klawisze przyciskowe.
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia, grupy urządzeń lub centralne sterowanie.
- Kompatybilny z ramkami Somfy 50 x 50.
- Przycisk GÓRA podnosi rolety i zwija markizy lub włącza oświetlenie.
- Przycisk MY zatrzymuje osłonę lub wywołuje ustawioną indywidualnie pozycję komfortową.
- Przycisk DÓŁ opuszcza rolety i rozwija markizy lub wyłącza oświetlenie.
- Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu.
- Płytką mocującą umożliwia prosty i szybki montaż na ścianie, gniazdo wtykowe UP nie jest już wymagane.
- Dioda LED sygnalizuje wysłane polecenia.
- Bezprzewodowy - zasilany bateriami, a tym samym minimalny koszt instalacji.
- Do łączenia grup (Telis Compositio) lub scenariuszy (Impresario Chronic io)

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849503888

Wymiary opakowania

Wysokość [cm]	30
Szerokość [cm]	30
Długość [cm]	40
Waga [kg]	0.076

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5
Szerokość [cm]	5
Głębokość [cm]	1
Waga [kg]	0,52

Dane techniczne

Zasilanie	3 V (bateria typu CR 2430)
Temperatura pracy	od 0 °C do + 60 °C
Warunki otoczenia	suche pomieszczenia
Stopień ochrony	IP 30
Częstotliwość radiowa	868,25 MHz