

**ZESKANUJ MNIE**

Smoove Origin 2 io (Z Ramka Pure)

Liczba wariantów: 2

Nadajnik radiowy do sterowania jednym lub kilkoma napędami.
Możliwe sterowanie indywidualne, grupowe oraz centralne.

Zalety:

- Obsługa poprzez klawisze przyciskowe.
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia, grupy urządzeń lub centralne sterowanie.
- Kompatybilny z ramkami Somfy 50 x 50.
- Przycisk GÓRA podnosi rolety i zwinia markizy lub włącza oświetlenie.
- Przycisk MY zatrzymuje osłonę lub wywołuje ustawioną indywidualnie pozycję komfortową.
- Przycisk DÓŁ opuszcza rolety i rozwija markizy lub wyłącza oświetlenie.
- Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu.
- Płytką mocującą umożliwia prosty i szybki montaż na ścianie, gniazdo wtykowe UP nie jest już wymagane.
- Dioda LED sygnalizuje wysyłane polecenia.
- Bezprzewodowy - zasilany bateriami, a tym samym minimalny koszt instalacji.
- Do łączenia grup (Telis Composio) lub scenariuszy (Impresario Chronic io).

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5
Szerokość [cm]	5
Głębokość [cm]	1
Waga [kg]	0,024

Dane techniczne

Napięcie	3V
Typ baterii	CR 2430
Częstotliwość radiowa	868,95MHz
Min. moc wypromieniowana	min. -7 dBm
Maks. moc wypromieniowana	maks. +14 dBm

Zasięg radiowy	150 m w otwartym terenie
Antena	Zintegrowana
Temperatura magazynowania	-20°C / +60°C
Temperatura pracy	0°C / +48°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Sterowanie
1800204	1800204	2 napędy
1800205	1800205	4 napędy