



Altus 50 Rts 6/32 Rh Vvf 3 M

Kod produktu: **1032537**



ZESKANUJ MNIE

System napędów radiowych skonstruowany do markiz i rolet. Regulacje położenia krańcowych wykonywane za pomocą nadajników i/lub pilotów. Niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu podczas regulacji i programowania. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS (Słońce/Wiatr), Soliris Sensor RTS z opcją czujnika deszczu (Słońce/ Wiatr/Deszcz), Sunis WireFree RTS (Słońce), Eolis Sensor RTS (Wiatr) i Eolis 3D WireFree RTS (Wiatr). Automatyka ochrony przeciwsłonecznej może zostać włączona lub wyłączona za pomocą Telis Soliris RTS.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849521899

Wymiary opakowania

Waga [kg]	2.39
-----------	------

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	66
Średnica [cm]	5
Waga [cm]	1,98

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Liczba żył w przewodzie	3
Przekrój żył	0.75 mm ²
System ochrony	IP 44
Temperatura pracy - normalne użytkowanie	-10 °C do + 40 °C
Temperatura pracy - sporadyczne użytkowanie	-20 °C do +70 °C