




ZESKANUJ MNIE

Smoove 1 Rts Bez Ramki

Liczba wariantów: 3

Manualne radiowe sterowanie jednym lub większą ilością napędów RTS lub/i odbiorników radiowych albo grupą napędów RTS lub/i odbiorników radiowych. Radiowy nadajnik ścienny 1-kanałowy.

Zalety produktu

- Innowacyjna obsługa dzięki przyciskom dotykowym.
- Pasuje do wszystkich przełączników dzięki ramce 50 x 50 mm., prosimy zapoznać się ze stroną II4.
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia, grupy urządzeń lub centralne sterowanie.
- Kompatybilny z ramką Somfy 50 x 50.
- Przycisk GÓRA podnosi rolety i zwija markizy lub włącza oświetlenie.
- Przycisk „my” zatrzymuje osłonę lub wywołuje ustawioną indywidualnie pozycję komfortową.
- Przycisk DÓŁ opuszcza rolety i rozwija markizy lub wyłącza oświetlenie.
- Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu.
- Płytkę mocującą umożliwia prosty i szybki montaż na ścianie, gniazdo wtykowe UP nie jest już wymagane.
- Dioda LED sygnalizuje wysyłane polecenia.
- Bezprzewodowy - zasilany bateriami, a tym samym minimalny koszt instalacji.
- Kompatybilny ze wszystkimi zewnętrznymi lub zintegrowanymi odbiornikami RTS.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5
Szerokość [cm]	5
Głębokość [cm]	1
Waga [kg]	0,024

Dane techniczne

Częstotliwość	433,42 MHz
Klasa bezpieczeństwa	II
Temperatura robocza	od 0 °C do +60 °C
Zasilanie	1x3Vtypbaterii CR 2430

Poziom ochrony	IP 30
----------------	-------

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
1810881	1810881	Pure shinr
1810882	1810882	Black shine
1810883	1810883	Silver shine